

**C.A 6608**

**C.A 6609**

# ***Señale e identifique sencillamente las fases y sus sentidos de rotación***

**Comprobadores de rotación de fases y/o motor**



- Indicación de presencia o ausencia de fase
- Determinación del sentido de rotación de un motor con o sin contacto (sólo en modelo C.A 6609)
- Controles automáticos en cuanto se efectúen las conexiones
- Terminales y cables identificados mediante colores para facilitar las conexiones

**INDUSTRIA**  
*Control y mantenimiento*



Los **C.A 6608** y **C.A 6609** son instrumentos necesarios para identificar el orden de las fases de una instalación eléctrica y el sentido de rotación de cualquier equipo industrial conectado a dicha instalación. Estos instrumentos se adaptan totalmente a los servicios de control y mantenimiento de los edificios industriales, ya que son completos y de un fácil manejo gracias a la identificación mediante colores de los terminales y de los cables.

El **C.A 6608** permite determinar rápidamente el orden de fase y detectar una posible ruptura de una de las fases.

El **C.A 6609** posee funciones adicionales destinadas a equipos industriales (motores, bombas, etc.):

- Indicación del sentido del campo giratorio sin conexión
- Determinación del sentido de conexión de los cables de las fases

Dichas pruebas se efectúan en cuanto se conectan los cables para el orden de las fases y al presionar un pulsador para la prueba a equipos industriales. Los resultados indicados mediante LEDs que se encienden son de fácil interpretación.



| Características           | C.A 6608                                   | C.A 6609                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de funcionamiento | 40 a 850 V <sub>AC</sub> entre fases       | Con conexiones:<br>40 a 600 V <sub>AC</sub> entre fases<br>Sin conexiones:<br>120 a 400 V <sub>AC</sub> entre fases |
| Rango de frecuencia       | 15 a 400 Hz                                | 15 a 400 Hz                                                                                                         |
| Alimentación              | Auto-alimentado por las entradas de medida | pila 9 V                                                                                                            |
| Seguridad eléctrica       | 600 V CAT III                              |                                                                                                                     |
| Dimensiones               | 130 x 69 x 32 mm                           |                                                                                                                     |
| Peso                      | 130 g                                      | 170 g                                                                                                               |

## PARA PEDIDOS

- **C.A 6608** Comprobador de rotación de fases **P01191304**  
Suministrado en una bolsa de transporte que contiene 3 cables de prueba, 3 pinzas cocodrilo, 1 manual de instrucciones en 5 idiomas
- **C.A 6609** Comprobador de rotación de fases y motor **P01191305**  
Suministrado en una bolsa de transporte que contiene 3 cables de prueba, 3 pinzas cocodrilo, 1 manual de instrucciones en 5 idiomas

