# MISE EN SERVICE rapide
## Compteur triphasé sur transformateurs de courant (ULYS TTA)

Message à l'allumage :

Appuyez au moins 3 secondes sur le bouton **SET**

Appuyez sur puis sur pour incrémenter le chiffre Valider avec

jusqu'à

La valeur de CT est le rapport du primaire par le secondaire du TC
Exemple : TC 100/5A => rapport CT = 20

Passer au paramètre suivant : **FSA**

Appuyez sur puis sur pour modifier le chiffre Valider avec

La valeur de FSA est le secondaire du TC
Exemple : TCC 100/1A => FSA = 1

Passer le paramètre suivant : **User** et continuer sur : **Wir**

Appuyez sur puis sur pour modifier la valeur Valider avec

3.3.2 triphasé 3 fils équilibré, 2 TC
3.3.3 triphasé 3 fils non équilibré, 3 TC
3.4.3 triphasé 4 fils non équilibré, 3 TC

Appuyez au moins 3 secondes

Appuyez encore une fois pour confirmer